

1. Скопируйте архив **M133_drivers_install--Astra173--localPackages.zip** в директорию **“Домашняя”** (home).
2. Распакуйте содержимое архива, выбрав среди опций распаковки **“Распаковать в эту папку”**.
4. Посмотрите на верхнее меню проводника, вкладка Сервис ==> Открыть терминал. В терминале введите команду:
`sudo sh installer.sh`
5. Введите пароль, заданный для администратора системы ROOT.
6. После завершения установки драйвера печати появится меню выбора устройства для сканирования (Searching for devices...), найдите ваше устройство по IP адресу, введите его номер в строку выбора устройства и нажмите клавишу Enter.
6. Для завершения процесса установки пакетов введите имя текущего пользователя. Закройте терминал.
7. Главное меню (Пуск) > Системные > **“Принтеры”** > Принтер > Добавить.
8. Найдите в открывшемся списке устройств ваш принтер.
Можно отфильтровать по классу, если нужно подключить его только по USB.
Можно отфильтровать по IP-адресу, если он подключается как сетевое устройство печати.
9. Теперь необходимо выбрать подходящий драйвер. Выберите в списке производителей **Katusha**, в открывшемся списке устройств выбираем драйвер вашего устройства (M133 или M133p). Кликните по кнопке **“Информация”** и убедитесь, что в строке **ppd-name** то же самое название, как и на вашем устройстве.
10. Установка завершена. Теперь можно напечатать тестовую страницу.
11. Режим сканирования так же доступен.